

安全健康10預防意外守則

上鎖掛牌

每次都要測試與檢查

確保電梯內沒有乘客。所有電梯門已關閉且機械上鎖。

監控任何不能中斷供電的迴路並以上鎖的控制器管控：例如110V 照明設備。

若設備是不能移動的，則須確保在每次作業前設備都已上鎖的。



墮下保護

確保每次處於1.8米或更高距離的墮下危害狀況時都緊緊安全帶

穿著適當全身式安全帶。

每次使用前都要檢查全身式安全帶。

隨時注意四週環境（當高度大於1.8米，缺口大於30厘米時）。



短接線

作業前後都要清點短接線數量

檢查短接線有否損壞。只用核准的短接線。

當電梯設定為正常模式時，不可將短接線安裝在安全迴路上。

如有使用短接線，則需告知工作夥伴。



個人防護裝備

確保穿戴個人防護裝備

需穿著適當的防護裝備，在必要的情況時則須穿戴以下：

安全鞋、安全帽、護眼罩、耳罩、防護手套。




進入電梯機頂及井底

隨時保持對電梯的掌控

進入：電梯機頂—操控電梯上升下降，打開外門閘鎖和用攝門器固定外門。分別驗證外門閘鎖、急停掣以及慢車掣。

井底—啟動井底急停掣，安全地使用爬梯。

離開：在離開電梯機頂或井底時，確保急停掣已啟動。



帶電作業-故障檢修

使用合適工具，避免意外接觸帶電迴路。確保身體任何部份不可接地

當不需要電源時需進行上鎖掛牌。

使用前先檢查工具。

永遠隔離帶電迴路。

使用萬用電錶前，利用已知電壓來確認電錶正常。



機械儲能

避開器械及工具的夾入點

避免穿著寬鬆衣物，當戴手套靠近運轉的機械時要小心。

確保所有器械都放置在安全穩固的地方。

避開高風險區域（例如依靠鄰近的井道等）。



吊運

檢查穩定性及負荷

每次使用前檢查吊運設備。

確保懸吊物大小合適。

確認吊區域暢通無阻。

請勿站立或行走於懸吊物下方。



臨時作業平台

使用兩組安全裝置

使用原有機器施工時，必須使用安全裝置及限速器。

使用臨時作業平台，必須安裝第二組保險裝置。

必須安裝限速器及/或煞車腳踏。



護欄

於工作場所適當地使用護欄

當旋轉門、自動門、梯級、踏板、梳齒板、檢修蓋板或是樓板等已經被移除或是尚未安裝而留下會產生墮下風險的開口時，必須合適地圍封（例如電扶梯上下兩端都需圍封）。

在工作區域作業前必須適當地使用護欄。



沒有任何工作能比在安全的情況下完成更重要



OSH
BECAUSE WE CARE